


HT 2003/2 K und Vergleichstypen

	HT2003/2 K	11	12	9	7	I	Z	C	
Siedle	HT111-02...	11	12	9	7	I	3	8	6.1
Siedle	HT311-0... ¹⁾	11	12	9	7	I	3	8	6.1
Siedle	HT351-02...	11	12	9	7	I	3	8	6.1
Siedle	HT401a-01 ²⁾	11	12	9	7	I		C	
Siedle	HT411-02... ¹⁾	11	12	9	7	I	3	8	
Siedle	HT511-01... ²⁾	11	12	9	7	I	3	C	
Siedle	HT611-01... ²⁾	11	12	9	7	I	3	C	6.1
Siedle	HTA711-... ²⁾	11	12	9	7	I		C	6.1 10
Siedle	LN7145	11	12	9	7	2	3	8	
Siedle	LN7150	11	12	9	7	2	3	8	
Grothe	Nr. 223/323 ³⁾	T	M	0	S	1			
Seko	603/1	2	1	0	6	T1			
Seko	Sprint600	2	1	3	6	T			

Sind in der Anlage 2 getrennte Nullleiter (9 und 8) vorhanden, so muss bei HT2003/2K 9 und C getrennt aufgelegt werden.

Das Haustelefon HT2003/2 K kann nicht als Ersatz verwendet werden für Fremdtelefone mit Gongruf und Mithörsperre.

¹⁾ Nicht möglich bei Siedle Türstation TLE521-0

²⁾ Nicht möglich bei 2+n-Anlage. Als Vergleichstyp bei 2+n-Anlagen kann das STR Haustelefon HT2001/2 verwendet werden.

³⁾ Bei Grothe-Anlagen muss grundsätzlich das Haustelefon HT2003/2 KC verwendet werden.